

JUDGE-II-S (判断二号) 操作手册

安全指南

- * 请阅读和遵从指南——在安装或使用灯箱之前，阅读和遵从所有的指南。
- * 保留这本手册以备将来查阅——在阅读之后，将手册保留下来供其他操作人员使用灯箱时阅读和参考。
- * 遵守警告——请遵守这本手册的所有警告和安全措施。这将保证您和灯箱的安全。如果不按照手册中的方法使用灯箱，可能会损害灯箱的保护措施。
- * 远离水和水气——使用时注意用电安全。不在可能会有水，水气或其他液体渗入而引起电压波动危险地方使用。
- * 远离热源——不在暖气机，热量调节器，火炉或其他产热设备附近使用灯箱。
- * 勿在闪电暴雨时使用——在闪电暴雨时，拔下插头，避免电压冲击或掉电对灯管和电子线路的损害。
- * 用合适的方法清洁——建议用一块干净，白色，无流苏的布擦拭灯箱。请不要使用含蜡的清洁液，这会改变灯箱的反射率和光泽，使灯箱变黄。用沾温和皂液的布清洁灯箱外表面。
- * 只在规定电压下使用——在规定电压下使用灯箱。如果有任何疑问，参考灯箱背面标签相应信息。在不使用时，请切断电源。
- * 更换灯管前请切断电源——切记
- * 线路切勿过载——墙面插座和扩展线路切勿过载。这将会有火灾和电压波动的危险。定期检查所有电缆线，保证无损坏，破裂和纠缠。如果电缆线损坏应立即更换。
- * 合理地维护——除更换灯管外，请勿尝试修理。如果您未经授权进行修理，灯箱所有担保和服务合约将失去效力。如果操作失灵，请与我公司联系。
- * 损坏之后，要求维修——灯箱在以下情况需要由合格的维修人员进行维修：灯箱摔坏或损坏；水或其他液体渗入电子元件；操作不正常。

安装指南

组装时请参考安装图：

1. 从灯箱的左边开始组装，顺时针方向依次安置和用支撑柱锁定左边板（2），后板（3），右边板（2）。然后将底板（7）放在灯箱底座（1）上，顶盖（6）放在位于支撑柱上的支撑柱帽（5）上，组装完成。
2. 将各种组件移出，参照安装图分清楚所有部件。您须按安装图注明的方式放置每一部件，将底座翻转，中空储物面朝下，插放后板的定位槽位于后面。
3. 将支撑柱插在底座的方形槽中，将支撑柱用力下推，正确定位。
4. 放置左边板（闪光一面朝外）于底座左边的定位槽中。
5. 放置后板（闪光一面朝外）于底座后边的定位槽中。
6. 放置右边板（闪光一面朝外）于底座右边的定位槽中。
7. 将后板用四个固定夹固定在后支撑柱上（每个支撑柱两个）
8. 放置底板（闪光一面朝下）于底板上，将其朝前滑动直到顶住底座的边缘。
9. 将灯箱四个角上放置支撑柱帽，将其滑入边板顶部槽中。下掀定位。

小 心 !!!

在以下操作中，确定所有定位帽已经正确插入插座之前，不要放开顶盖。在放下顶盖之前将手指从放位处移开。

10. 将顶盖抬起放在支撑柱帽上。先将其放在后面两个支撑柱帽上，然后以定轴旋转运动逐渐下放在前面两个支撑柱帽上。确定顶盖安全之后松手。至此安装结束。下面进入操作部分。

操作

为灯箱供电

1. 确定所有光源以正确地安装，灯箱放在稳定，不晃动的台面上。
2. 将贴在灯箱后部电缆线插座上的标志“操作前检查电压设定”撕下。检查设定情况，确定保险丝抽屉伏特标志窗口显示的伏特数。如果伏特数正确，进入第三步骤。如果伏特数不正确，进入“改变电压选择装置”。
3. 将电缆线插入灯箱电缆线插座，电缆线插入相应形状的墙面插座。
4. 掀下 OFF 键熄灭选亮的所有光源。

注 意！

紫外光源可以和其他光源一起，也可以单独用来评价光亮剂，增白剂，荧光染料或荧光涂料

保险丝检查和更换程序

- 1 保险丝抽屉放在灯箱的后部；确定已经切断灯箱电源。
- 2 注意并记录伏特指示窗中显示的数字。这个数字表示交流电压(VAC)的设定，有以下几种可能：100，120（117），220，240。

警 告!!!

在以下的操作中，如果由于保险丝抽屉移动了电压选择装置，按照“改变电压选择装置”步骤 2 将其重新插入。

- 3 打开和移出保险丝抽屉时，捏握住保险丝抽屉两边的夹条，抽出抽屉，这样不会影响灰色电压选择装置。
- 4 将两根保险丝拿出进行检查。如果保险丝熔断，用 SLOBLO 保险丝更换，在 100VAC 或 117VAC 条件下，用 1.6 安培保险丝；在 220VA240VAC 条件下，用 1 安培保险丝。
- 5 保险丝更换好后，将保险丝抽屉装回灯箱，在关闭之前，查看电压指示窗确定电压（如步骤 2 中注明）设定正确。轻轻按下保险丝抽屉直至听到“卡嗒”声。
- 6 连接电源。如果保险丝再次熔断，请和我公司联系。

改变电压选择装置

- 1 移出保险丝抽屉时，捏握住抽屉两边的夹条将抽屉滑出。
- 2 注意窗口中显示的伏特数，如果需要调整伏特读数，抓住灰色电压选择装置并将其移出，把窗口读数调节到所需的电压值。把电压选择装置重新放回。
- 3 如果保险丝已经正确安装，将保险丝抽屉放回灯箱，轻轻按下保险丝抽屉直至听到“卡嗒”声。
- 4 连接电源，如果灯箱显示保险丝再次熔断，请和我公司联系。